

Ledningsanvisning - Utsättning

Ärendenumret för ert ärende framgår av e-postmeddelandet.

VÖKBY Bredband AB har beslutat att utföra utsättning för ert ärende i Ledningskollen.

En utsättning utförs normalt inom **10 arbetsdagar** från det att ärendet har inkommit. Tidsfristen kan i vissa fall förlängas, exempelvis vid behov av framschaktning av ledning, krav på TMA-skydd eller om arbetet kräver förhöjd säkerhet eller särskilt tillträde.

Närvaro vid utsättningen är inte obligatorisk men kan bokas separat om ni önskar medverka. Observera att markarbetet inte får påbörjas innan utsättningen har genomförts.

Samtliga som deltar i markarbetet ska informeras om de regler och anvisningar som gäller. Om utsättning saknas för det område där ni planerar utföra arbeten, ska kontakt tas med VÖKBY Bredband AB. Om markarbeten ska utföras utanför det område för vilket ledningsanvisning har beställts, måste ett nytt ärende skapas på Ledningskollen.se.

Observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som krävs innan markarbeten påbörjas.

För gällande tillstånd och föreskrifter avseende markarbeten, se respektive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.

En Ledningsanvisning är **inte** att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

INFORMATION OM UTSÄTTNINGEN

- Det är frågeställarens ansvar att säkerställa att fältteknikern har de förutsättningar som krävs för att utföra utsättningen. Exempel på detta kan vara att tillträde ges till inhägnat eller säkerhetsklassat område, att marken är fri från hinder samt att eventuell svårterräng meddelas i förväg.
- Utsättningen utförs genom **spraymålning** eller med **stakkäppar** på marken. Vid utsättning med stakkäppar ansvarar frågeställaren för att dessa tas bort och kasseras efter avslutat arbete.
- Observera att markeringarna kan försvinna vid exempelvis regn, snöfall eller gräsklippning och att det är ni som skapade ärendet i Ledningskollen som ansvarar för att säkra och bevara utsättningen tills dess att markarbetet är avslutat. Om utsättningen behöver göras om kan en kostnad komma att debiteras.
- Till varje utsättningsorder bifogas alltid **kartunderlag**. Utsättningen ska alltid tolkas tillsammans med kartunderlaget för att säkerställa en korrekt uppfattning av ledningarnas läge.
- Kartunderlaget ska alltid användas tillsammans med den tillhörande **teckenförklaringen** (återfinns på separat sida).
- Teckenförklaringen beskriver hur olika linjer och symboler ska tolkas och ska alltid beaktas vid granskning av kartan.
- Utsättningen och tillhörande dokumentation är giltiga i **30 dagar** från den dagen utsättningen har genomförts. Om 30 dagar har passerat utan att markarbeten har påbörjats, ska en ny beställning göras via **Ledningskollen.se**. Observera att avgift kan komma att tas ut vid en ny beställning över samma område.

Fortsättning på nästa sida →

INFORMATION OM SÄKERHET OCH PRECISION I LEDNINGSANVISNING

- Utsättningens förväntade precision framgår av kartunderlaget. Om oklarhet råder kring fiberns läge, ska kontakt alltid tas med VÖKBY Bredband AB innan markarbetet påbörjas.
- I de flesta fall kan utsättningens precision avvika från fiberns verkliga placering. Handgrävning ska därför utföras inom **1 meter** åt vardera håll från markerad fiber.
- I vissa fall är precisionen mer osäker och fibern är då markerad med sitt ungefärliga läge. Var därför extra försiktig och säkerställ att det finns god marginal till den plats där arbetet ska utföras.
- I vissa fall kan fiberns läge vara helt okänd. Detta markerar endast att det finns fiber i området men utan känd dragning i fält. Särskild försiktighet krävs och kontakt skall alltid tas med VÖKBY Bredband AB innan markarbetet påbörjas.
- Notera att även djupet på vilket fibern ligger kan variera, av den anledning krävs extra aktsamhet vid markarbeten.
- Om oklarhet råder kring fiberns läge, ska alltid kontakt tas med VÖKBY Bredband AB innan markarbetet påbörjas.
- Observera att markarbeten alltid sker **på egen risk**.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ERHÅLLEN INFORMATION

Följande villkor gäller för mottagen information och material från VÖKBY Bredband AB.

Mottagaren förbinder sig att:

- **Endast använda** informationen och materialet för detta uppdrag under giltighetstiden.
- **Inte lämna ut** informationen eller materialet till obehöriga.
- **Förvara** informationen och materialet på ett säkert sätt under hela perioden för markarbetet.

ANSVAR VID SKADA PÅ FIBER

Observera att ni kan bli ersättningsskyldiga om ni gräver av eller på annat sätt skadar fibern.

Om skador uppstår i samband med markarbeten utan att utsättning har genomförts, eller om skadan orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för samtliga kostnader som uppkommer. Detta inkluderar reparationskostnader samt övriga skador eller ersättningsanspråk som kan riktas mot VÖKBY Bredband AB, inklusive eventuella skadeståndsanspråk från VÖKBY Bredband AB:s kunder.

VID EVENTUELL SKADA

Viktigt! Vid skada på fiberkabel eller kanalisation ska arbetet omedelbart avbrytas. En skadad fiberkabel kan innehålla aktivt laserljus.

Osynligt eller synligt laserljus kan vid exponering orsaka **allvarliga ögonskador**.

Rör inte kablarna, titta aldrig in i fiberändar eller skarvar och undvik att vistas nära den skadade kablarna.

Kontakta VÖKBY Bredband AB omedelbart för vidare hantering:

- **Telefon:** 0142-680 680 – tonval 3

KONTAKT OCH SAMORDNING

Vid frågor om kartunderlag eller utsättning när ni oss enklast via:

- **Telefon:** 0142-680 680 – tonval 5
- **E-post:** geoteknik@vokby.se

Vid större projekt, exempelvis el- eller VA-arbeten, bör kontakt tas med VÖKBY Bredband AB i god tid innan arbetet påbörjas för att möjliggöra gemensam planering.

Vid frågor eller behov av samordning när ni oss enklast via:

- **Telefon:** 0142-680 680 – tonval 1
- **E-post:** fiberanslutning@vokby.se